

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu

	Parametrs	Parametrs vai vērtība un precizitāte	Vienība
1.	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	acer	
	Piegādātāja adrese	Acer Italy SRL, Viale delle Industrie, 1/A 20020 Arese (MI), Italy	
2.	Modeļa identifikators	XZ320Q	
3.	Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)	F	
4.	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR	30,5	W
5.	Energoefektivitātes klase HDR (plašs dinamiskais diapazons)	neattiecas	
6.	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR, ja ir	neattiecas	W
7.	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro	0,3	W
8.	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā, ja piemēro	0,5	W
9.	Pieprasītā jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā, ja piemēro	neattiecas	W
10.	Elektroniskā displeja kategorija	Monitors	
11.	Platuma/augstuma samērs	16 : 9	
12.	Ekrāna izšķirtspēja	1 920 x 1 080	pixels
13.	Ekrāna izmērs pa diagonāli	80,0	cm
14.	Ekrāna izmērs pa diagonāli	32	collas
15.	Ekrāna redzamais laukums	27,4	dm ²
16.	Izmantotā paneļu tehnoloģija	LED LCD	
17.	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	Nē	
18.	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	Nē	
19.	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	Nē	
20.	Attēla atsvaidzes intensitāte (parastā konfigurācija)	240	Hz
21.	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)	8	Gadi
22.	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)	7	Gadi
23.	Minimālais garantētais ražojumu atbalsts	7	Gadi
	Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums	2	Gadi
24.	Barošanas avota tips	Standartizēts ārējs	
25.	Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)		
	<i>i</i>	YD-ZN1200400-A01	
	<i>ii</i>	Ieejas spriegums	230 V
	<i>iii</i>	Izejas spriegums	12,0 V
26.	Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)		

<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Vajadzīgais izejas spriegums	-	V
<i>iii</i>	Vajadzīgais strāvas stiprums (minimālais)	-	A
<i>iv</i>	Vajadzīgā strāvas frekvence	-	Hz