

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu

	Parametrs	Parametrs vai vērtība un precizitāte			Vienība	
1.	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	SAMSUNG				
	Piegādātāja adrese	Public and Compliance Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland				
2.	Modeļa identifikators	S22F350FHR				
3.	Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)	E				
4.	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR			16,0	W	
5.	Energoefektivitātes klase HDR (plašs dinamiskais diapazons)	neattiecas				
6.	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR, ja ir			neattiecas	W	
7.	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro			0,3	W	
8.	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā, ja piemēro			0,5	W	
9.	Pieprasītā jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā, ja piemēro			neattiecas	W	
10.	Elektroniskā displeja kategorija	Monitors				
11.	Platuma/augstuma samērs	16	:	9		
12.	Ekrāna izšķirtspēja	1 920	x	1 080	pixels	
13.	Ekrāna izmērs pa diagonāli			54,0	cm	
14.	Ekrāna izmērs pa diagonāli			22	collas	
15.	Ekrāna redzamais laukums			12,8	dm <sup>2</sup>	
16.	Izmantotā paneļu tehnoloģija	LED LCD				
17.	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	Nē				
18.	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	Nē				
19.	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	Nē				
20.	Attēla atsvaidzes intensitāte (parastā konfigurācija)			60	Hz	
21.	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)			8	Gadi	
22.	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)			7	Gadi	
23.	Minimālais garantētais ražojumu atbalsts			7	Gadi	
	Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums			2	Gadi	
24.	Barošanas avota tips	Standartizēts ārējs				
25.	Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)					
	<i>i</i>	EIAJ-05				
	<i>ii</i>	leejas spriegums			230	V
	<i>iii</i>	lzejas spriegums			14,0	V

26.	Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)		
<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Vajadzīgais izejas spriegums	-	V
<i>iii</i>	Vajadzīgais strāvas stiprums (minimālais)	-	A
<i>iv</i>	Vajadzīgā strāvas frekvence	-	Hz